

Πληροφορίες Ασφάλειας— ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτός ο Οδηγός ασφαλείας περιέχει σημαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού και των μπαταριών της APC. Προορίζεται για πελάτες της APC που εγκαθιστούν, μετακινούν ή συντηρούν εξοπλισμό APC.

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας μπορεί να προκύψουν βλάβες στον εξοπλισμό, σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

Οποιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από την APC μπορεί να καταστήσουν την εγγύηση άκυρη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χειρισμός και γενική ασφάλεια εξοπλισμού

Η σύνδεση με το κύκλωμα διακλάδωσης (ηλεκτρικό δίκτυο) πρέπει να γίνεται από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο.



<18 kg
(<40 lb)



18-32 kg
(40-70 lb)



32-55 kg
(70-120 lb)



>55 kg
(>120 lb)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ασφάλεια διακοπής τροφοδοσίας

- Αν το UPS έχει εσωτερική πηγή ενέργειας (μπαταρία), μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Για να διακόψετε την τροφοδοσία ενός UPS που συνδέεται στην πρίζα, πατήστε το κουμπί ή το διακόπτη OFF για να απενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό. Αποσυνδέστε το UPS από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Αποσυνδέστε τις εξωτερικές μπαταρίες, αν υπάρχουν, και την εσωτερική μπαταρία (βλ. εγχειρίδιο χρήσης). Πατήστε το κουμπί ON για να διακόψετε την τροφοδοσία των πυκνωτών.
- Για να διακόψετε την τροφοδοσία ενός μόνιμα καλωδιωμένου UPS, πατήστε το κουμπί ή το διακόπτη OFF για να απενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό. Διακόψτε το ηλεκτρικό κύκλωμα που παρέχει ρεύμα στο UPS. Αποσυνδέστε τις εξωτερικές μπαταρίες, αν υπάρχουν, και την εσωτερική μπαταρία (βλ. εγχειρίδιο χρήσης).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ασφάλεια από ηλεκτρισμό

- Μην εργάζεστε μόνος σε επικίνδυνες συνθήκες.
- Υψηλό ηλεκτρικό ρεύμα από αγωγίμες επιφάνειες, είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Ελέγξτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας, τα φισ και οι πρίζες είναι σε καλή κατάσταση.
- Για να αλλάξετε το φισ στο UPS και να εγκαταστήσετε μόνιμα καλωδιωμένο εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- Αν δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η γείωση, αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος πριν τον εγκαταστήσετε ή τον συνδέσετε σε άλλο εξοπλισμό. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
- Μην ακουμπάτε μεταλλικούς συνδέσμους ή υποδοχές πριν αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε τρισύρματη πρίζα (δύο πόλων συν γείωση). Η πρίζα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλο κύκλωμα διακλάδωσης/μηχανισμό προστασίας (ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη). Η σύνδεση σε οποιοδήποτε άλλο τύπο πρίζας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- μόνο στα μοντέλα 230 V: Για να είναι σύμφωνα με την οδηγία EMC για προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη, τα καλώδια εξόδου που είναι συνδεδεμένα στο UPS δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 μέτρα σε μήκος.
- Το ρεύμα διαρροής για UPS τύπου A που συνδέεται στην πρίζα μπορεί να υπερβεί τα 3,5 mA όταν χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό μπλοκ γείωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ασφάλεια κατά το χειρισμό των μπαταριών

- Η εν λόγω συσκευή περιέχει ενδεχομένως επικίνδυνες τάσεις. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα. Η μόνο εξαίρεση είναι όταν ένα UPS περιέχει μπαταρίες. Ανατρέξτε στις διαδικασίες αντικατάστασης μπαταριών στο εγχειρίδιο χρήσης. Εκτός από την μπαταρία, η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- Μην πετάξετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν.
- Μην ανοίξετε ή τρυπήσετε τις μπαταρίες. Περιέχουν ηλεκτρολύτη που είναι τοξικός και επιβλαβής για το δέρμα και τα μάτια.
- Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, μη φοράτε ρολόγια χειρός και δαχτυλίδια ή άλλα κοσμήματα όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
- Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες με τον ίδιο αριθμό μπαταριών του ίδιου τύπου με αυτές που ήταν αρχικά εγκατεστημένες στον εξοπλισμό.



Αντικατάσταση και ανακύκλωση μπαταριών

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή επισκεφθείτε το web site της APC στη διεύθυνση www.apc.com για πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα αντικατάστασης μπαταριών και την ανακύκλωση των μπαταριών.

Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε εγκατάσταση ανακύκλωσης ή στείλτε τις στην APC μέσα στη συσκευασία των μπαταριών αντικατάστασης.